

PRODUKTINFORMATION

TELEFONADAPTER



BESKRIVELSE

Telefonadapteren er en trådløs Bluetooth®-kommunikationsforbindelse mellem en almindelig fastnettelefon og Bernafon SoundGate. Med adapteren kan brugeren foretage håndfri telefonsamtaler med fremragende lyd kvalitet via SoundGate. Telefonadapteren fungerer sideløbende med andet udstyr, der allerede er forbundet til SoundGate, såsom mobiltelefon, musikafspiller osv.

NEM KOMMUNIKATION

Telefonadapteren anvender brugerens SoundGate til kommunikation via en standard fastnettelefon. Takket være Telefonadapterens avancerede systemer til reduktion af støj og ekko får brugeren glæde af klare og tydelige telefonsamtaler.

INSTALLERING

Installeringen af Telefonadapteren er meget simpel. Den skal blot tilsluttes til telefonen (eller telefonens ladestation) og vægudtaget.

NEM BETJENING

Når der én gang er oprettet forbindelse mellem Telefonadapteren og SoundGate, er enhederne automatisk klar til brug inden for en afstand på op til 10 meter. Indkommende opkald besvares ved at trykke på SoundGatens telefonknap. Udgående opkald foretages ved at taste nummeret på telefonen som normalt, mens SoundGate bæres om halsen.

TEKNISKE DATA

Dimensioner	83 x 86 x 23 mm [3 1/4" x 3 3/8" x 7/8"]
Vægt	80 g [2.8 oz.]
Strømforsyning	Ekstern vægadapter, 5V DC
Strømforbrug	100 mA max.
Telefontilslutning	Telefon-input / -output: 2 x RJ11
PSTN-versioner	FW 100-1 (USA) / FW 100-2 (Europa) / FW 100-3 (Australien / New Zealand) / FW 100-4 (Japan)
Bluetooth® komptabilitet	Ver. 2.0
Bluetooth® profilsupport	Headset-profil (HSP) 1.0
Frekvens	Licensfri 2.4 GHz (ISM-bånd)
AutoConnect (område)	10 m [30 ft.]
Lydkvalitet	Mono / 20 kHz samplingfrekvens
Båndbredde	80 Hz – 3.5 kHz
Lysindikatorer	Konstant lys når forbundet med SoundGate Langsomt blinkende lys når der søges efter SoundGate Hurtigt blinkende lys når telefonlinien er i brug
Farve	Hvid, højglans
Emissioner	Max. -15dB/μA /10 m, opfylder alle relevante standarder
Driftstemperatur	0 – 50° C [32–122° F]
Opbevaringstemperatur	-20 – 70° C [-4–158° F]

OASIS TILPASNINGSSOFTWARE OG TELEFONADAPTEREN

Alle Bernafon høreapparater, der er kompatible med SoundGate, har et program tilegnet til SoundGate telefonfunktioner. Dette program kan finjusteres i Oasis.

Mikrofonernes lydniveau (dvs. akustisk input fra omgivelserne) kan dæmpes i forhold til telefonsig-

nalet. Dette gøres i vinduet funktioner i SoundGate Telefonprogrammet.

SoundGate Telefonprogrammet aktiveres automatisk, så snart lydoverførsel via Telefonadapteren påbegyndes gennem SoundGate.

Forhandler:

Bernafon AG

Morgenstrasse 131
3018 Bern
Switzerland
Phone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90
www.bernafon.com

Bernafon

Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark
Tlf +45 7022 7218
Fax +45 3927 7900
www.bernafon.dk